

Vigor+

Alloy 把手系列 安裝說明

Alloy 智慧LED把手

標準配件

A 智慧LED端子
B 把手組 (左右)

商品介紹
功能性、安全、質感。
具有多種亮燈模式切換。
任一模式按5秒即自動關閉。
30分鐘智慧節能斷電裝置。
通過專業耐酸鹼測試，防水測試提供最好的耐候性。
同時兼顧夜間騎乘及駐車時的安全性。
若需專業安裝，請洽詢協力機車行，並酌收安裝費。

配件
1. 水銀電池(L1131) x 4
2. 強力膠水 x 1
3. 使用說明書

Alloy 配重端子把手

配件
1. 強力膠水 x 1
2. 使用說明書

Alloy 智慧LED把手組裝說明

- 使用刀片將原廠矽膠膠把割開，並將割開後的原廠矽膠把手取下。
- 在把手內側，上一圈紙膠帶或絕緣膠帶。(目的在於Alloy把手定位)
- 再將強力膠水均勻抹上原廠把手上，需用熱風機熱風將膠水呈現半乾狀。
- 將Alloy把手“旋入”原廠把手管，並靜置一晚。(請將把手有螺牙側朝外)
- 將Alloy智慧LED端子旋入金屬把手內。(電池安裝請參閱Alloy智慧LED端子電池安裝說明)
- 完成示意圖
請透過按壓方式來開啟/關閉LED端子。

Vigor+

Alloy 把手系列 保固卡

Vigor+

保固條件

保固始於產品購買日，有效期限一年。我們提供維修服務，但不提供產品退換。保固期限不會因零件更換或維修而延長。Vigorplus有權利對產品進行改善設計，此前製造的產品則無更換之義務。

保固條件不包含以下狀況：

- 無法提供購買本產品之收據或憑證。
- 因正常磨損造成的不良。
- 因意外導致的不良。
- 未依照說明書指示進行安裝、使用、保養和維護導致不良。
- 由其他廠商進行維修。
- 使用非Vigorplus原廠配件導致不良。

購買日期



保固卡用章

Alloy 智慧LED端子電池安裝說明

- 端子上蓋
將LED端子上蓋向左旋開
- 將LED端子內的電路板小心取下
- 將配件中電池裝入電路板
(注意：+負極朝上)
- 開關按鍵
完成後確實鎖上端子上蓋即可透過按鍵使用功能使用

Alloy 配重端子把手組裝說明

- 使用刀片將原廠矽膠膠把割開，並將割開後的原廠矽膠把手取下。
- 在把手內側，上一圈紙膠帶或絕緣膠帶。(目的在於Alloy把手定位)
- 再將強力膠水均勻抹上原廠把手上，需用熱風機熱風將膠水呈現半乾狀。
- 將Alloy把手“旋入”原廠把手管，並靜置一晚。(請將把手有螺牙側朝外)
- 將Alloy配重端子旋入金屬把手內。
- 完成示意圖

貼心注意事項

1. 安裝把手可將皮革縫線朝下，以增加騎乘時手感。
2. 須確實鎖緊端子，以避免騎乘時不慎掉落。
3. 請勿使用具腐蝕性藥水清洗。
4. 將端子旋入把手時請對正鎖附，若偏心或卡住時，請勿再用蠻力或外力鎖緊而導致損壞則不予保固。



哪裡可以找到VigorPlus產品?

請至網站: www.vigorplus.com.tw 網路商店
聯絡我們
我們期望不斷改進並開發新的產品，請隨時告知您對VigorPlus產品的意見與建議。

www.vigorplus.com.tw
製造商：瑋格股份有限公司
VIGOR PLUS ;Co.Ltd
統一編號：46431903
地址：新北市樹林區大成路333號
謝謝您選擇VigorPlus!

Vigor+